?????????? ? ?????????? ?4264?, ?4265?

??????? ?4264?, ?4265? ????????????? ??? ????????? ???? ? ?????????? ? ????????????? ????? ??????????? ???? ? ????????? ???????? ???? ? ???????? ?? 10 µ? ?? 20 ?, ?????????? ?? 25 ?? ?? 750 ? ??? ???????????????? ?????????. ?????????? ? ????? ???????? ? ????????? 120?120 ?? ??????????? ? ???????????? ? ???? 5365.

???????: ???? ??? ????????
[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

??????? ?????? ?????? ????????????? ??? ????????? ???? ? ?????????? ? ????????????? ????? ?????????? ???? ? ????????? ???????? ???? ? ???????? ?? 10 µ? ?? 20 ?, ?????????? ?? 25 ?? ?? 750 ? ??? ???????????????? ?????????.
?????????? ? ????? ???????? ? ????????? 120?120 ?? ?????????? ? ??????????? ? ???? 5365.
?????????? ????????? ???????? - ??????????? ??? ?????????????. ???????? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ??? ????? ? ?????????.

??? ?????? ?? ????????????? ? ?????????? ???????? ??????? ?4265? ????? ??????????? ? ????????? ?????????? ??-4. ????????????? ???????? ??????? ??? ??????.
??????? ???????? ??????????? ? ???????????? ? ???????????? ???? 8.497-83.
??????? M4264M ????? ????????????? ? ??????? ????????? ?????????? ???????? ???????? ?????????? (????????????? ?????????? ??2).

?4264? ??????? ? ????????? ?? ?? ? 68770-17, ???? ???????? ?? 25 ???????? 2022 ?.

????????????? ????????:
?4264?, ?4265? - 2 ????;

?4264?

??? ???????
??????? ??????? ??????, ??
????? ? ????, ??
????? ?????, ??, ?? ?????
????? ????????
??????? ?????? IP
?????, ??, ?? ?????

?4265?*
120?120
112?112
95
1,5; 2,5*
???????. IP50
0,35

?4264?

???????? ?????????
?A – 0,5; 0,75; 1; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 300; 500; 600
A – 1; 2; 3; 5; 10; 20
A – 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750
?A – 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5
A – 200; 400; 600
?A – 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 15; 20; 30
? – 0,075*; 0,15*; 3; 7,5; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600; 750
?? – 1; 1,5; 3; 10; 15

?4265?
µA – 50**; 100; 200; 300; 500; 750; 1000
?? – 25**; 50; 75; 150; 300; 500; 750; 1000

?????? ?????????
???????????????

? ???????? ?????? ?? 75 ?? ? ????????????????
????????? ?????????????? 0,035 ??
? ???????? ?????? ?? 150 ?? ? ????????????????
?????????
???????????????

? ??????? ?????????? ??????????????

? ??????????? ????? 5 ?A

???????????????
? ?????????????? ????????? ??????????????
0,035 ??

??????? ???????????
??????????? -40...+50 °?,

????????????? ????????? 95 % ???
??????????? +35 °?.

?????????????:

????????? 15 ?/?^{2}, ??????? 30 ??.

??????????????:

????????? 70 ?/?^{2} – 1000 ??????,

??????? 10...50 ?????? ? ???.
????????????????:

????????? 5 ?/?^{2},

??????? 20 ?? – ??? ?4264?

* ? ?????????????? ????????? ?????????????? 0,035 ??

** ?????? ? ??????? ???????? ?????? ????????? ?????????

?????? ?????????? ??????

????????? ?4264?, 0-30 ?, 1,5, ?, ?, (?), ?? 25-7504.132-2007
??? ?????????? ?4264? ? ?????????? ????????? 0-30 ?, ?????? ???????? 1,5, ????????????? ?????????, ?????????????????????? ?????????? ? ??????????? ????????????? ????????????????.

?????????:
?/? - ???????????/?????????????? ?????????;
? - ?????????????????????? ??????????;
(?) - ?????????? ??????????? ?????????????? ???????????;
?3 - ??? ???????????? ? ???????? ??????????? ???????;
??2 - ??? ???????????? ?? ??????? ????? (?4264?).

??????????? ?? ???????????? **??????? ?4264?, ?4265?** (?

??????? PDF)