

???????????? ? ????????????? ?4272



????? ??? ???? M4272 ? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????????? ???????.
????????? ?????? ?????? ?????????? ? ?????? ?????????? ?????? ??? ?? ??? ??????????. ?????????? ? ?????? ?????????? ? ??????????
96?96 ?? - ? ?????????????? ? Din 43802. ?????? ?4272 ?????????????? ?? ?????????? ??????, ??? ?????? ? ?????????????? ?????????? ??????????????
????? (?).

?????: ??? ??? ??????
[?????? ?????? ?? ????? ??????](#)

???????

????????? ? ?????????? ?4272

????? ??? ?????? ? ?????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????????? ???????.
 ?????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ? ?????? ?????????? ?????? ?? ? ??? ??????????.

????????? ? ?????? ?????????? ? ?????????? 96?96 ? - ? ?????????????? ? Din 43802.

?????? ?4272 ?????????? ?? ??????? ???????, ?? ?????? ? ?????????? ?????????? ?????? (?).
 ?????? ?????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????????? ?????????? ?????? IP54 ?? ?????????? ?????? (????? ?4272(?)).
 ?? ?????? ?? ?????????????? ? ?????????????? ?????????? ?4272, ?4272(?) ?????? ?????????????? ? ?????????? ?????????? ??-4.
 ?????????????? ?????????? ?????????? ?? ???????.
 ??????? ?????????? ?????????????? ? ?????????????? ? ?????????????? ?????? 8.497-83.
 ?????? M4272 ?????? ?????????????? ? ??????? ?????????? ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? (????????????? ??????????? ?2).

?4272, ?4276, ?4278 ?????? ? ?????????? ?? ? ? 68770-17, ??? ? ?????????? ?? 25 ????????? 2022 ?.

????????????????? ??????????:
 ?4272, ?4276, ?4278, ?4273?, ?4277? - 2 ????

?? ? ??????

?4272

?????? ??????? ??????, ??
 ????? ? ????, ??
 ????? ??????, ??, ?? ?????
 ????? ?????????
 ??????? ?????? IP
 ?????, ??, ?? ?????

?4273?

96?96
 92?92
 93
 1,5
 ??????. IP50 ?? ??????????????. IP54
 0,28

?4272

????????? ??????????
 ?A – 0,5; 1; 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25;
 30; 40; 50; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500;
 600
 ? – 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10*
 ? – 10**; 15; 20; 25; 30 40; 50; 60; 75; 100;
 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750
 ?A – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15
 ? – 200; 600
 ?A – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30

?????? ??????????
 ?????????????????

? ????????? ?????? ?? 75 ??

? ?????????????????? ?????????? ??????????????????????????????
 0,035 ??

? ?????????? ?????? ?? 150 ??

? ?????????????????? ?????????? ?????????????????????????? 10...70 ??.
 0,035 ??

?????????????????

? ?????????? ?????????????? ??????????????????

? ?????????????? ?????? 1 ?A

????????? ??????????????
 ?????????????? -30...+50 °?,

????????????????? ?????????? 90 %

??? ?????????????? +30 °?.

????????? 5...30 ?/?²,

?????????????????

????????? 50 ?/?²,

????????? 10...50 ?????? ? ???.,

2000 ??????.

* ?????? ??? ?4272

** ?????? ??? ?4278

?4272(?)

????????? ??????????
 ?? – 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 50;
 60; 100; 150; 250; 400; 600

?????? ??????????
 ?????????????????

????????? ??????????????
 ?????????????? -30...+50 °?,

????????????????? ?????????? 80 %

?	1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15	?? ?????????? +25 °?
?	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 200; 250; 400; 600	?????????????:
??	1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15	?
?	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750	0,035 ??
??	1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5	0,035 ??
?	1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150; 250; 300; 400; 500; 600	0,035 ??
??	1; 1,5; 3; 5; 7,5; 10; 15	0,035 ??
??	1; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15	0,035 ??

????? ?????????? ??????

????????? ?4272.1, 0-1 ?, 1,5, ?, ?? 25-7504.132-2007

?? ?????????? ?4272 ? ?????????? ?????????? 0-1 ?, ?????? ?????????? 1,5, ?????????????? ??????????, ?????????????? ??????????, ?? ?????????????? ???????.

????????? ?4272.1 ?3, 0-1 ?, 1,5, ?, ?? 25-7504.132-2007

?? ?????????? ?4272, ?????????????????? ?? ?????????????? ? ?????????? ?????????????? ?????????? 0-1 ?, ?????? ?????????? 1,5, ?????????????????? ??????????, ?????????????????? ??????????, ?? ?????????????? ???????.

????????? ?4272(?), 20-0-20 ?, 75 mV, 1,5, ?, ?? 25-7504.132-2007

?? ?????????? ?4272 ?? ?????? ??????, ?????????? ?????????? 20-0-20 ?, ? ?????????????? ?????? ?????????? ??? ? 75 mV, ?????? ?????????? 1,5, ?????????? ?????????? - ??????????????.

?????????:

1/2 - ?????????????/????????????????? ?????????;

? - ?????????????????????? ?????????;

?3 - ?????????????? ? ?????????? ?????????????? ?????????;

(?) - ?????????? ?? ?????? ??????

??2 - ??? ?????????????? ?? ?????? ?????? (????? ?4272(?), ?4276(?), ?4273?, ?4277?).



????????? ?? ?????????????? ????????? ?4272 (? ?????? PDF)