

???????-????????????? ??????: ??42 ?????????? ? ??????????

??42 ???????????? ? ????????????



??????? ??42 ?????????????? ??? ?????????? ??? ??? ? ?????????? ? ????? ?????????????? ??? ? ?????????????????? ?? DIN-????? ??????? 35
?? EN 50022. ?????????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????? – ?????????.

????????: ??? ???? ?????????
[???????? ??????? ?? ????? ???????](#)

?????????

???????? **??42** ?????????????????? ??? ?????????? ??? ??? ? ?????????? ? ????? ?????????????? ??? ? ?????????????????? ?? DIN-????? ??????? 35
?? EN 50022.

????????????????? ?????????????????? ?????????? ? ?????????? – ?????????.
???????? ????????? ?????? – 53?46 ??.
?????? ??????, ?? ????? – 42 ??.

???????? ?????? ????????????? ? ????????? ?????????? ?? ??? ???? ?????? ?????????? ??????????
?????? ?????????? – 1,5.
???????? ????????? ????????? ?????????? - IP40.
?????, ?? ????? – 0,25 ??.

???????? ?????????? ????????????????? ? ????????????????? ? ????????????????? ????? 8.497-83.

??42 ????????? ? ?????????? ?? ?? ? 28570-10, ????? ?????????? ?? 17 ????? 2020 ?.

????????????????? ??????????: 1 ???.

??42

?????????? ??????????
μA – 100; 150; 250; 400; 600

???????? ??????????
????????????????????

???????? ??????????????
????????????? -30...+50 °C,

????????????????? ?????????? 90 %

??? ?????????????? +30 °C.

?????????????????:

?????????? ?? 20 ?/?²,

????????? 10...55 ??.

??A – 1; 1,5; 2,5; 4; 5; 6; 10; 15; 20; 25; 40; 60;
100; 150; 250; 400; 600
? – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 20
? – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100;
150; 250; 400; 600
??A – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15

?????????????????
?????????? ?? 150 $??^2$,
18 ??????
?? 60 ?? ?? 75 ?? ? ??????????????
??????????

?? – 60; 100; 150; 250; 400; 600
? – 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100;
150; 250; 300; 400; 500; 600

????????????????? 0,035 ??
?????????????????

?????? ??????????? ??????

?????????? ??42, 0-1 ?, 1,5, ?, ?? 25-7504.177-2010

??? ??????????? ??42, ?????????????????? ??? ?????????????? ? ?????????? ??????????? ???????, ? ?????????? ?????????? 0-1 ?, ?????? ?????????
1,5, ??????????????? ??????????.

?????????? ??42 ??, 1-0-1 ?, 1,5, ?, ?? 25-7504.177-2010

??? ??????????? ??42, ?????????????????? ??? ?????????????? ? ?????????? ?????????????? ???????, ? ?????????? ?????????? 1-0-1 ?, ??????
????????? 1,5, ?????????????????? ??????????.

??????????:

??/? - ?????????????/????????????? ??????????;
??3 - ?? ???? ?????????? ? ?????????? ?????????????? ???????.



????????????? ?? ?????????????? ?????????? ??42 (? ??????? PDF)