????????? ????? 6100

?????????? ????????????? ??? ????????, ??? ????????? ????, ?? ???????? ?????? IP00, c ?????????? ????? ???? ??????????. ????? ??????????? ?????????? ?????????????? ?????????, ????????? ????????? ???.

???????: ???? ??? ????????
[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

????? ???????? ***???????? ?????????? ????? 6100****:*

???-6101 *? 2-?? ??????????? + 2??????????? ???????????????? ??????????.*

???-6103 *? 1-? ??????????? + 3-?? ??????????? ???????????????? ??????????.*

???-6102 *? 3-?? ??????????? + 3-?? ??????????? ???????????????? ??????????.*

???-6104 *? 1-? ??????????? + 5 ??????????? ?????. ??????????.*

??????????? ?????????? ?? ????????, ? – **660**

??????????? ??? ??????? ????, ? – **160**

??????????? ?????????? ??????????? ??????? –**24,40,48,110,127,220,230,240,380,400,415,500,660, 50??.**

????????, ??????????? ???????? ??????????, ?????????/?????????, ?? - **500/46**

??????????? ??????? ???, ? (????????? ?????????? ??-3) ??? ??????????? 380, 550, 660 – **160,160,80**

??????????????? ??????????? / ????????????? (????????? ?????????? ??-3) ??? ????????? ?? ?????????????????? ?,? ???. ??????- **? 10/1,5 ? 5/0,75**

??????????? ??????? ????????? ??? ????????/ ? ?????????, ????????? ? ??? – **2400/600**

??????? ????????? ????- **??? ????**

?????????? ??????? - **141?156?155??**

??????????? ??????? - **125?64??**

????????? ?? ?????????? ????? **DIN -** ?? ??????????????

???????? ????????? ?????????- **3 ????? ?6**

???????? ????????? ??? ????????? **??-3, 380?, ??? –75,0**

?????, ?? **– 4,7**