???? ??????? ?? 01

???? ??????? ???? ?? 01 ??????????? ? ?????? ????????? ???????? ?????? ? ????????? ?????????? ??? ???????? ??????????? ???????? ?? ????????????, ???? ??? ???????? ?? ? ?????????????? ????????????? ???? ? ????????????? ????????? ???????.

???????: ???? ??? ????????
??????? ?????? ?? ????? ??????

???????? **??????? ???????????.**

????????????? ????????? ??? ??? ?, ????????? ?????????? "4" ?? ???? 15150-69.
???????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ?? ????? 40 ?? ???? 55 ºC ??? ?????????? ???4 ? ?? ????? 10 ?? ???? 55 ºC ??? ?????????? ?4.
?????? ????????????? ?????????? ?40 ?? ???? 17516.1-90, ??? ???? ??????????? ???????? ? ??????????? ?????????? 3 g ? ????????? ?? 5 ?? 15 Hz, 1 g ? ????????? ?? 16 ?? 100 Hz.
??????? ?????? ???????? ???? IP40, ? ?????????? ??????? ??? ????????????? ??????? ??????????? - IP00 ?? ???? 14255-69.

??????????.

???? ???????? ? ????????????? ??????????? ???????????????? ????. ???? ??????????? ? ???????????????? ??????? «????» I ???????? ?????????? ??????????.

????????? ????????? ??????????.

?? 01 ?4
?? - ???? ???????;
01 - ?????????? ????? ??????????;
?4 - ????????????? ?????????? (???, 0) ? ????????? ?????????? (4) ?? ???? 15150-69 ? ???? 15543.1-89.

???????? ?????????. ??????????? ?????????? ???????, V: — 24 ??? 48, 60, 110, 220
• ??????????? ???? — 100, 127, 220, 380 ? ??????? ?????????
• ??????????? ????
??????????? ??????? ??????????? ????, Hz — 50 ??? 60
??????????? ????????? ??????????? ???????? ???????, s — ?? 0,1 ?? 5,0
?? 0,1 ?? 50,0

??????????? ??????. ?????? ??????????? ??????? — ???????????
?????????? ????????????? ????????? — 2
??????? ???????? ??????????? δ*, ?????????? ? ????????? ?? ??????? ?: — (δ* = ± (a + b ????? / T,)
• ??? ?????????? 0,1 - 5,0 s — a=2,0; b=0,2;
• ??? ?????????? 0,1 - 50,0 s — ?=3,0; b=0,06
????? ???????? (?? ?????????? ? ?????????? ????), s: — 0,04; 0,055
• ??? ?????????? 0,1 - 5,0 s — 0,06; 0,075
• ??? ?????????? 0,1 - 50,0 s
????? ????????? ??????????(?? ?????????? ? ?????????? ????), s — 0,06; 0,07

• ??? ?????????? 0,1 - 5,0 s	0,1; 0,11
• ??? ?????????? 0,1 - 50,0 s	
??????????? ????????:	2,0
• ??? ?????????? ???? ? U???, W:	2,5
24 V	3,0
48 V	5,0
60 V	10,0
110 V	
220 V	
• ??? ?????????? ???? ? U???, VA:	6,0
100 V	7,0
127 V	11,0
220 V	20,0
380 V	

?????????????? ?????????? ?? ??????? ???????????????? ???????????????, ?????? (??????) ??????????:

?????????? ??????? ????, mm, ?? ?????	66?152?181
????? ????, kg, ?? ?????	1,0