???????????????? ???-62



???????????????? ???-62

???????: ???? ??? ????????
[??????? ?????? ?? ????? ??????]

????????

???????????????? ??? 61, 62, 68 ???????????? ? ???????? ???????????? ?? ???? ???????????? ???????? ??? ?????, ?????????????? ? ????????????? ???????? ???????? ???????????????? ??????????? ????.

?????? **?????????? ??? ??? ??????????? ?? ?????? ????? 12 ????????????? ?????** ? ??????????? ?????? ? ????? ???????????? ????.

???????????????? ??? 61, 62, 68 ?????????????? ? ????????? ????????????? ???????????: **?2, ???2, ?2.**

?? ???????? ?????? ?? ???? ? ?????: IP40. ? ????? ???????????? ??????????.

?????????? ????????????????? ????? ??? - ???-61?, ???-62?, ???-63?, ???-65?, ???-68? ??????? ?? ??????????? ????????, ??????????? ???????? ? ???????????? ????????. ???????

Тип контроллера от ООО "Фирма Контрагент"	Число положений		Максимально допустимый ток при ПВ 40%, А	Максимальная мощность эл. двигателя при ПВ 40%, кВт		Масса, кг
	Вперёд, подъём	Назад, спуск		220В	380-500В	
ККТ-61А	5	5	100	22	30	12,5
ККТ-62А	5	5	100	2х22	2х30	12,5
ККТ-63А	1	1	75	11	22	12,5
ККТ-65А	5	5	100	-	30	12,5
ККТ-68А	5	5	100	50	80	12,5